
RM KL 503 wzmacniacz mocy 300W AM/FM/SSB 21-30MHz - Made in Italy

Producent: RM Italy

Cena brutto: 1300.00 zł

Cena netto: 1056.91 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RM ITALY

Włoski producent sprzętu radiokomunikacyjnego na pasma amatorskie oraz CB. Firma założona w 1972 roku. Wszystkie produkty RM Italy są projektowane oraz produkowane we Włoszech - co jest rzadkością w dobie wszechobecnej azjatyckiej produkcji. Obecnie w ofercie RM Italy znajdziemy wzmacniacze mocy, filtry dolnoprzepustowe, zasilacze, splitery oraz reduktory napięcia.

RM KL 503

wzmacniacz mocy 15/12/10m/CB

RM KL 503 - wzmacniacz mocy wyjściowej znanej włoskiej firmy RM:

- **najnowsza wersja**
- maksymalna moc wyjściowa 300W AM/FM/SSB/CW
- zakres pracy 21-30MHz (pasma KF 15m, 12m, 10m, CB)
- przedwzmacniacz +25dB
- skrót mocy - 6 poziomów mocy wyjściowej na przełączniku
- zasilanie 12-14V DC

KL 503 - wzmacniacz mocy od renomowanej włoskiej firmy RM Italy.

Najnowsza wersja.

Zakres pracy 21-30MHz, niskieysterowanie 6W AM/FM/SSB/CW - szczególnie przydatne np. przy radiotelefonie z mocą wyjściową 4W.

Wzmacniacz antenowy polepsza wyraźnie zasięg nadawania oraz odbioru w niewielkim

stopniu (dzięki wbudowanemu przedwzmacniaczowi +25dB).

Przełącznik pierwszy od lewej odpowiada za wybór odpowiedniej emisji AM/SSB. Ważne, by zawsze był ustawiony zgodnie z wybraną emisją w radiotelefonie.

Środkowy przełącznik: przedwzmacniacz (25db) włączany jest przełącznikiem na obudowie. Gdy jest włączony pali się zielona lampka sygnalizująca. Wzmacniacz może być wpięty w instalację antenową na stałe, ale nie musi być cały czas używany (możemy np. używać tylko przedwzmacniacza).

Przełącznik pierwszy z prawej: włącznik/wyłącznik wzmacniania mocy wyjściowej.

Pokrętło po prawej stronie służy do wyboru jednego z sześciu poziomów mocy wyjściowej.

Ogromną zaletą tej funkcji jest fakt, że nie jest wymagana ingerencja w radiotelefon, by uzyskać odpowiednie wysterowania wzmacniacza.

KL 503 możemy sterować z mocą doprowadzoną 1-6W.

Instalacja RM KL-503

Wzmacniacz jest prosty w montażu, wystarczy go podłączyć w tor antenowy (między radiotelefon a antenę). Należy dostarczyć do niego odpowiednie zasilanie (zobacz dane techniczne - pobór prądu).

Stanowczo odradzamy podłączanie wzmacniacza za pomocą wtyku do gniazda zapalniczki samochodowej.

Do wzmacniacza potrzebny jest opcjonalny kabel połączeniowy radiotelefon-wzmacniacz o długości co najmniej 90cm.

Rekomendujemy wysokiej jakości kabel niskostratny o długości 100cm z zalutowanymi wtykami.

Wzmacniacz należy stosować tylko z bardzo dobrze zestrojoną anteną (VSWR <1.5).

Przy wysokim SWR może się uszkodzić końcowy stopień mocy, który nie podlega gwarancji.

Maksymalną moc można uzyskać przy mocy doprowadzonej 6W (rezultat ~250-300W).

By połączyć dużą moc z czystą modulacją (bez zniekształceń) nie należy doprowadzać do wzmacniacza maksymalnej mocy.

Optymalne ustawienie dla AM/FM to 2-3W. Doprowadzenie zbyt dużej mocy wejściowej do wzmacniacza grozi uszkodzeniem urządzenia.

Przy stosowaniu wzmacniacza rekomendujemy korzystanie z oryginalnego filtra dolnoprzepustowego RM 27/586.

Stosowanie wzmacniaczy mocy w paśmie 27MHz jest w naszym kraju niedozwolone.

Przyrost osiągnięć nadawania

Aby podnieść sygnał o 1S należy dostarczyć ok. 4-krotnie więcej mocy.

Czyli: 1W - 4W - 16W - 64W - 256W itd.

Podsumowując: zwiększając moc radiotelefonu z 4W do 40W nie będziemy 10 razy dalej/głośniejsz nadawać, sygnał wzrośnie o ok. 2S.

Specyfikacja

- Zasilanie: 12-14V
- Zakres pracy: 21-30MHz
- Przedwzmacniacz +25dB
- Pobór prądu podczas nadawania: do 32A
- Maksymalna moc wyjściowa: 250-300W AM/FM/SSB/CW
- Maksymalna moc doprowadzona (AM/FM): 1-6W
- Maksymalna moc doprowadzona (SSB): 1-6W
- Trzy bezpieczniki, każdy 10A
- 6 poziomów mocy wyjściowej
- Wymiary: 170 x 295 x 62mm
- Waga: ok. 2kg

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT na firmę).

Gwarancji nie podlegają tranzystory końcowe mocy.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- RM KL503 wzmacniacz mocy
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Polecane akcesoria do wzmacniacza KL-503:

- filtr dolnoprzepustowy RM 27/586
- kabel połączeniowy PL-259/PL-259 100cm HQ



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:30