
YAESU FT-891 radiotelefon amatorski HF/6m 100W, DSP, 3 LATA GWARANCJI

Producent: YAESU

Cena brutto: 4300.00 zł

Cena netto: 3495.93 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

YAESU

Renomowany japoński producent sprzętu radiowego. Firma założona w 1959 roku przez japońskiego radioamatora Sako Hasegawa JA1MP w dzielnicy Tokio o nazwie Yaesu. Działa na całym świecie pod markami Yaesu, Vertex Standard i Standard Horizon.

YAESU FT-891

Radiotelefon amatorski Yaesu FT-891 to niewielki przewoźny radiotelefon amatorski o solidnej konstrukcji i dużej mocy:

- **działa w zakresach HF oraz 50 MHz**
- **moc wyjściowa 100W SSB, CW i FM (25W AM)**
- **odczepiany panel przedni**
- **zintegrowany układ DSP (Digital Signal Processing)**
- odbiornik z potrójną konwersją superheterodyny
- możliwość pracy w splicie
- duży, czytelny wyświetlacz z rozwijalnym menu
- duże pokrętło DIAL
- możliwość podłączenia do komputera przez złącze USB

Yaesu FT-891 to zaawansowany transceiver przewoźny z rozbudowanymi funkcjami znanymi z wyższej klasy radioodbiorników, poprawiającymi znacznie ergonomię obsługi oraz wygodę i szybkość pracy na pasmach amatorskich.

Wbudowane DSP oraz odbiornik z potrójną konwersją superheterodyny znacznie poprawia jakość odbieranego sygnału respondenta.

Dzięki małym wymiarom i mocnej konstrukcji doskonale nadaje się do pracy w terenie, a

odczepiany panel czołowy pozwala na dogodne umiejscowienie radioodbiornika w aucie.

Duże pokrętko DIAL, pokrętko funkcyjne, trzy programowalne przyciski funkcyjne.

Duży, czytelny wyświetlacz sprawiają, że obsługa radiooperatorska jest bardzo prosta i intuicyjna.

Moc wyjściowa nadajnika to **100W (25W AM)** w całym zakresie pracy HF 160-10 m oraz 6m.

Yaesu FT-891 obsługuje modulacje: A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM)

SPECYFIKACJA:

Ogólne:

Zakres częstotliwości odbioru: 30 kHz – 56 MHz

Zakres częstotliwości nadawania: 1,8 MHz – 54 MHz

Stabilność częstotliwości: $\pm 0,5\text{ppm}$ (w temp. -10 st. C do +50 st. C) dla SSB/CW/AM; $\pm 1\text{ kHz}$ (-10°C - +50°C) dla FM

Praca w zakresie temperatur: -10 do +50 st. C

Emisje: A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM)

Krok strojenia: 2/5/10Hz (SSB, CW, AM) 10/100Hz (FM)

Impedancja wejścia antenowego: 50 Ohm niesymetryczne

Pobór prądu: RX (tylko odbiór): 2A

TX (nadawanie 100W) 23 A

Napięcie zasilania 13,8V stałe $\pm 15\%$ (obudowa jest masą/minusem)

Wymiary(W x H x D): 155 x 52 x 219 mm

Waga: 1,9 k

Nadajnik:

Moc wyjściowa: 100 W (25 W AM)

Rodzaje modulacji: SSB symetryczne

AM niskopoziomowe (wczesny etap)

FM zmienna reaktancja

Maksymalna dewiacja FM: ± 5 kHz (FM-N: ± 2.5 kHz)

Emisja harmoniczných: Lepiej niż -50dB (1,8 – 30 MHz pasma amatorskie)
Lepiej niż -63dB (pasmo 50 MHz pasma amatorskimi)

Tłumienie tłumienie częstotliwości lustrzanych: 160 - 10m: 70dB
6m: 60 dB

Gwarancja:

- 36 miesięcy zakup konsumecki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Zawartość zestawu:

- radiotelefon Yaesu FT-891 - korpus główny
- odczepiany panel czołowy
- mikrofon ręczny MH-31A8J + wieszak mikrofonowy
- przewód zasilający z bezpiecznikiem
- mocowanie MMB-82 z kompletem śrubek
- dodatkowy bezpiecznik 25A
- instrukcja obsługi w języku angielskim

Na życzenie możemy sprowadzić inne modele radiotelefonów oraz akcesoriów Yaesu.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 15:45