
AOR AR-5700D profesjonalny cyfrowy odbiornik szerokopasmowy 0.1-3700MHz Made in Japan - PEŁNA POLSKA INSTRUKCJA

Producent: AOR Japan

Cena brutto: 22000.00 zł

Cena netto: 17886.18 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AOR AR-5700D Made in Japan

profesjonalny cyfrowy odbiornik szerokopasmowy 9kHz - 3700MHz

NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ - SPRZĘT W NASZYM MAGAZYNIE.

Uwaga! Tylko u nas zakupisz odbiornik AOR AR-5700D z pełną polską instrukcją obsługi (79 stron).

AOR AR-5700D - odbiornik profesjonalny:

- szerokopasmowy odbiornik dla profesjonalistów, służb oraz najbardziej wymagających nasłuchowców
- zakres pracy 9 kHz - 3700 MHz
- wyjście IF
- 12kHz I/Q 2MHz wyjście - dekodowanie przez PC i oprogramowanie innych producentów
- posiada 5 wbudowanych VFO (A-E)
- dekoduje takie systemy cyfrowe jak: DMR, P-25, dPMR, TETRA, MOTOTRBO, NXDN, Alinco, Fusion Yaesu, D-Star ICOM
- odbiór tradycyjnych emisji analogowych: AM, FM, USB, LSB, CW, AM SAH SAL, WFM, SFM, NWM, FM stereo, WAM, NAM
- automatycznie rozpoznaje modulacje w odbieranym paśmie
- świetna czułość
- obsługa kart pamięci SDHC np. do nagrywania rozmów, przechowywanie ustawień,

częstotliwości itd.

- rozbudowane filtrowanie, tłumienie i demodulacja
- nagrywanie dźwięku - możliwość zarejestrowania rozmów, karta 4GB w zestawie
- RF Gain - płynna regulacja czułości odbiornika
- filtry pasmowe: 200Hz / 500Hz / 1/3/6/15/30/100/200kHz
- prędkość skanowania - 100 kanałów na sekundę / 1 krok na sekundę (tryb analogowy)
- możliwość programowania przez komputer
- 2 złącza antenowe: ANT1: 25-3700MHz gniazdo N 50 Ohm / ANT2: 9kHz-3.7GHz gniazdo N 50 Ohm
- Złącze RS232C do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania przez komputer PC
- obsługa kart pamięci SDHC np. do nagrywania rozmów, przechowywanie ustawień, częstotliwości itd.
- wygodne wprowadzanie częstotliwości z klawiatury + pokrętło do płynnej zmiany częstotliwości
- 9kHz - 25MHz bezpośrednia przemiana częstotliwości
- 25-3700MHz podwójna superheterodyna
- pośrednie częstotliwości: pierwsza pośrednia: 321.95MHz / 421.05MHz / druga pośrednia: 45.05MHz
- **jedno z niewielu już urządzeń Made in Japan**
- **pełna polska instrukcja obsługi (79 stron) - dostępna tylko u nas.**

AOR AR-5700D to najwyższa półka wśród odbiorników szerokopasmowych - premiera Tokyo Ham Fair 2019.

W zestawie z AOR AR 5700 D znajduje się **specjalistyczne oprogramowanie AR-IQ-III**.

Materiały producenta oraz szczegółowa specyfikacja:

http://www.aorja.com/support/manuals/AR5700D_manual.pdf

Do urządzenia przygotowaliśmy pełną polską instrukcję obsługi - 79 stron.

Udzielamy płatności terminowej 14 dni dla służb, instytucji oraz jednostek samorządowych. Więcej informacji w tej sprawie udzielamy e-mailowo (sklep@konektor5000.pl).

Specyfikacja:

- zakres pracy: 9 kHz-3,7 GHz
- zakres napięcia: 10.7-16V DC
- modulacje analogowe: AM, WAM, NAM, FM, NFM, WFM, SFM, USB, LSB, CW

- modulacje cyfrowe: MOTOTRBO, DMR, dPMR, Icom D-STAR, TETRA DMO, NXDN, APCO 25, AOR G4GUO, Yaesu C4FM, Alinco Digital
- czytelny wyświetlacz LCD
- 2000 kanałów pamięci
- złącze antenowe
- złącze wyjściowe audio mono jack 3.5mm
- wyjście video
- waga ok. 5,1 kg
- temperatura pracy: 0 stopni C - 50 stopni C
- wymiary: 305 x 95 x 220 mm
- produkcja japońska

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- cyfrowo-analogowy odbiornik szerokopasmowy AOR AR-5700D
- pełna polska instrukcja obsługi (79 stron)
- zasilacz sieciowy
- karta pamięci SDHC 16GB
- pendrive z oprogramowaniem do sterowania skanerem
- dwa przewody USB
- zasilacz sieciowy
- angielska instrukcja obsługi
- dowód zakupu - faktura VAT





3.6 Receive mode and IF filter bandwidth

Following receive mode and IF bandwidth combinations are available:

MODE	IF FILTER BANDWIDTH	REMARKS
WFM1(IF100k)	100k	Reception frequency 25MHz or higher
WFM2(IF200k)	200k	Reception frequency 25MHz or higher
FMST(IF200k)	200k	Reception frequency 25MHz or higher
NFM(IF15k)	15k	Reception frequency 25MHz or higher
SFM(IF6k)	6k	Reception frequency 25MHz or higher
WAM(IF15k)	15k	Reception frequency 25MHz or higher
AM(IF6k)	6k	
NAM(IF3k)	3k	
SAM(IF6k)	6k	
USB(IF3k)	3k	
LSB(IF3k)	3k	
CW1(IF500)	500	
CW2(IF200)	200	Reception frequency 25MHz or higher
AIQ(IF15k)	15k	
FM	3k, 6k, 15k, 30k, 100k, 200k	Reception frequency 25MHz or higher
FMST	100k, 200k	Reception frequency 25MHz or higher
AM	3k, 6k, 15k, 30k, 1k, 3k, 6k, 15k, 30k	Reception frequency lower than 25MHz Reception frequency 25MHz or higher
SAM	3k, 6k, 15k, 30k, 1k, 3k, 6k, 15k, 30k	Reception frequency lower than 25MHz Reception frequency 25MHz or higher

11



USB	3k, 6k, 15k, 30k	
LSB	3k, 6k, 15k, 30k	
CW	500, 200, 500	Reception frequency lower than 25MHz Reception frequency 25MHz or higher
AIQ	3k, 6k, 15k, 30k	
AUTO		According to band plan and region setting. For analog modes only.
DALL	Set automatically. Non changeable.	Reception frequency 25MHz or higher. For digital modes only. TETRA (T-DM, T-TC) are excluded.
DCR (= NXDN)	Set automatically. Non changeable.	Reception frequency 25MHz or higher
dPMR	Set automatically. Non changeable.	Reception frequency 25MHz or higher
DMR	Set automatically. Non changeable.	Reception frequency 25MHz or higher
P25	Set automatically. Non changeable.	Reception frequency 25MHz or higher
DSTAR	Set automatically. Non changeable.	Reception frequency 25MHz or higher
YAESU	Set automatically. Non changeable.	Reception frequency 25MHz or higher
EJ-47 (Alinco)	Set automatically. Non changeable.	Reception frequency 25MHz or higher
T-DM (Tetra direct mode)	Set automatically. Non changeable.	Reception frequency 25MHz or higher
T-TC (Tetra traffic channel)	Set automatically. Non changeable.	Reception frequency 25MHz or higher



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:10