

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA BC-100 antena bazowa VHF 136-174MHz długość 170cm, włókno szklane

Producent: RADIORA

Cena brutto: 400.00 zł

Cena netto: 325.2 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA BC-100 136-174MHz

dookólna antena bazowa VHF wykonana z włókna szklanego



Antena bazowa VHF Radiora BC-100:

- **dostrajana w zakresie częstotliwości 136-174MHz (VHF)**
- **długość 170cm**
- **5/8 lambda**
- solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (do 60m/sek.)
- 3 długie przeciwwagi o dł. 52cm każda
- SWR <1.5:1 (po dopasowaniu do docelowej częstotliwości)
- złącze typu PL (M)
- waga 1,2kg
- wymagana średnica masztu 30-62mm



Radiora BC-100 to kompaktowa antena bazowa z włókna szklanego działająca w zakresie **VHF 136-174MHz**.

W tym zakresie częstotliwości można odbierać między innymi:

- straż pożarna zawodowa oraz ochotnicza
- pogotowie ratunkowe

- policja
- pasmo morskie VHF
- pasmo amatorskie 2m
- kolej
- służby ochrony
- i wiele innych.



Antenę Radiora BC-100 można użytkować z:

- radiotelefonami amatorskimi (monobandery VHF, duobandery VHF/UHF - bez możliwości pracy w UHF - np. Baofeng, Wouxun, TYT, Yaesu, Icom itp.)
- skanerami (odsłuch służb działających w VHF)
- odbiornikami SDR (np. S300U, N300U, SDRPlay, RTL-SDR.com itp.)

Szerokość pasma pracy z $SWR < 2.0$ wynosi ok. 5MHz (wpływ ma na to m. in. sposób montażu anteny). Antenę BC-100 można dostrajać do konkretnej częstotliwości w celu uzyskania najlepszych możliwych osiągnięć. Diagram docięcia jest dostarczany razem z anteną.

Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

Długość anteny jest optymalna dla większości użytkowników **170cm** - możliwy montaż np. przy barierce balkonowej w bloku.

Zasilanie od dołu - popularne złącze PL do wtyków UC-1 (PL-259).

Antena wyposażona jest w potrzebne akcesoria montażowe:

- rurę mocującą
- cybanty
- śruby



Gwarancja:

- gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- zakres pracy: 136-174MHz
- szerokość pasma pracy z SWR <2.0: ~5MHz
- maksymalna moc doprowadzona 100W
- zysk 3.4dBi
- 5/8 lambda
- długość anteny: ok. 170cm

- rozpiętość anteny: ok. 85cm
- ilość przeciwwag: 3
- długość przeciwwag: ok. 52cm
- waga: ok. 1,2kg
- impedancja: 50 Ohm
- złącze antenowe: SO-239 (PL)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena bazowa VHF Radiora BC-100
- uchwyty do masztu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)





RADIORA

