

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Przewód koncentryczny RG-58 MAGNUM Black do anten CB/VHF/skanerów/SDR - czarna powłoka PVC, norma militarna MIL-C-17-F kabel RG58

Producent: Magnum

Cena brutto: 8.00 zł

Cena netto: 6.5 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RG-58 Magnum



kabel koncentryczny 50 Ohm zgodny z normą militarną MIL-C-17-F



Wysokiej jakości kabel antenowy amerykańskiej firmy Magnum jest idealny do wymagających montażu anten:

- CB (27MHz)
- KF (1~30MHz)
- VHF (30~300MHz).

Przewód antenowy Magnum RG-58:

- kabel koncentryczny 50 Ohm
- gruby opłot miedziany 90%
- miedź cynowana
- średnica przewodu 5mm
- czarna powłoka PVC
- **przewód spełnia normę wojskową MIL-C-17-F.**



Średnica zewnętrzna ~5.0mm, żyła wewnętrzna linka z 19 drutów miedzianych 0,18mm.

Oplot miedziany 93%, cynowany.

RG58 Magnum Black ze względu na swoją elastyczność i wytrzymałą otulinę jest szczególnie polecany do instalacji samochodowych (np. CB, KF, VHF).

Świetnie się układa, nie powoduje realnej straty sygnału przy krótkich odcinkach (np. bezproblemowo można wykorzystać ten kabel o długości 10m do instalacji anteny CB).

Przewód RG-58 Magnum może być stosowany także w instalacjach *:

- UHF (>300MHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości i odbiorników SDR)
- sieciach komputerowych.

* przy tego typu instalacjach warto zwrócić uwagę na tłumienie tego kabla na wysokich częstotliwościach (rekomendujemy przewody niskostratne np. RF-5, H-155, RF-7, RG-213 itd.).

Specyfikacja:

- klasa: premium
- kabel koncentryczny 50 Ohm +/- 3 Ohm
- opłot miedziany cynowany 93%
- czarna powłoka PVC
- grubość przewodu: ~5mm
- współczynnik skrócenia: 66%
- **norma militarna MIL-C-17-F: tak**

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kabel koncentryczny Magnum RG-58 Black 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Podana cena za 1mb przewodu.

Jeśli chcesz zamówić np. 10 metrów zamów 10szt.

PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.





MAGNUM	GENERAL TECHNICAL DATA :			50 Ohm RF coaxial cable.		
	RG 058 CU					
	CS 19 x 0,18 mm	PE ø 2,95 mm	CS ø 3,40 mm		PVC2 ø 5,00 mm	
MECHANICAL DATA			DIMENSIONS			
A	Tinned copper inner conductor		CS		19 x 0,18 mm	
B	Low density polyethylene dielectri		PE		ø 2,95 ± 0,10 mm	
C	Tinned copper outer conductor Percentage coverage		CS		140 x 0,10 mm 93%	
D	Non-contaminating polyvinyl-chloride sheat		PVC2		ø 5,00 ± 0,10 mm	
Sheath's colour :		BLACK				
Sheath's printing :		MAGNUM RADIO MIL-C-17F RG 213 U 50 Ohm				
			Copper weight		14,9 Kg/Km	
			Cable weight		37,1 Kg/Km	
ELECTRICAL PERFORMANCE			ATTENUATION dB/100 m			
Impedance	50 ± 3 Ohm		50 MHz		9,7	
Capacitance	100 pF/m		100 MHz		13,9	
Velocity ratio	66%		200 MHz		20,4	
SCREENING EFFECTIVENESS dB			400 MHz		30	
			500 MHz		34,2	
			600 MHz		37,9	
			800 MHz		46,9	
			100-900 MHz		>55	
			----- MHz			
Inner conductor resistance	37,5 Ohm/Km		STRUCTURAL RETURN LOSS dB			
Outer conductor resistance	17 Ohm/Km					
Temperature range	-30 °C / +70 °C		30-300 MHz		>27	
			300-600 MHz	>23		
			600-900 MHz	>22		
The producer reserves himself to make modification on the item without any notice.						

