

Icom IC-A120 EURO radiotelefon lotniczy 36W - radiostacja z normą IP-54 - Made in Japan

Producent: Icom

Cena brutto: 5700.00 zł

Cena netto: 4634.15 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM

Oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

ICOM IC-A120 EURO Made in Japan
od autoryzowanego dealera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom IC-A120

Radiostacja lotnicza Icom IC-A120:

- **do użytku naziemnego**
- **norma szczelności IP-54**
- zakres częstotliwości 118-137MHz
- wersja EURO - europejska
- kroki strojenia 8,33/25kHz
- wyświetlacz full dot-matrix LCD zapewniający bardzo dobrą widoczność
- Active Noise Cancelling - ograniczenie szumów w odbiorze i nadawaniu
- moc wyjściowa 36W

Radiotelefon lotniczy Icom IC-A120.

Icom IC-A120 Euro działa w paśmie lotniczym 118-137MHz.

Kroki strojenia 8,33kHz oraz 25kHz.

Duża moc wyjściowa 36W PEP.

Icom IC-A120 - dodatkowe informacje:

- 200 kanałów pamięci
- Wyświetlacz full dot-matrix LCD o bardzo dobrej widoczności
- Dual-Watch
- Możliwość programowania przez PC
- Zasilanie 12V/24V

Broszura producenta:

https://www.icom.co.jp/world/support/download/brochure/pdf/IC-A120_LT.pdf

Icom IC-A120 - specyfikacja:

Ogólna

Zakres częstotliwości (Tx/Rx)		118.000-136.992 MHz	
Odstęp międzykanałowy		25kHz/8.33kHz	
Modulacje		6K00A3E, 5K60A3E (FCC/EXP) 6K00A3E (Industry Canada)	
Temperatura pracy		-30°C to +60°C; -22°F to +140°F	
Stabilność częstotliwości		±5ppm (-30°C to +60°C)	
Złącze antenowe		SO-239 (50Ω)	
Komórki pamięci		200	
Zasilanie		13.75V/27.5V DC	
Pobór prądu (przy 13.75V)	Tx		5.0A (maximum)
	Rx	Stand-by	0.5A
		Max. audio	4.0A

Wymiary	161×45×175 (mm)
Waga	ok. 1.5kg

Nadajnik

Moc wyjściowa	36W (szczytowa)
Emisje niepożądane	Mniej niż -60dBc
Modulacja	70% to 100%
Impedancja mikrofonu	600Ω

Odbiornik

Częstotliwości pośrednie		38.85MHz/450kHz (1./2.)
Czułość (przy 6dB S/N)		Less than 1μV
Selektywność	8.33kHz	2.778/7.37kHz (6dB/60dB)
	25kHz	8/25kHz (6dB/60dB)

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Icom IC-A120 Euro
- Deklaracja zgodności
- Angielska instrukcja obsługi
- Dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Gwarancja 12 miesięcy.

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl

Świadectwo operatora urządzeń lotniczych jest **wymagane do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.**

Stanowi o tym art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio w [Urzędzie Komunikacji Elektronicznej](#).

Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

Sprzęt sprowadzany na indywidualne zamówienie - zgodnie z ustawą nie podlega zwrotowi.

