
AZO PE-16 REDUKTOR NAPIĘCIA 24V/13,8V 150W przetwornica napięcia np. do CB radio, NAVI, radio samochodowe - 5 lat gwarancji, produkcja polska

Producent: AZO Digital

Cena brutto: 140.00 zł

Cena netto: 113.82 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AZO DIGITAL

AZO Digital to firma działająca w branżach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego. Polski producent wysokiej jakości przetwornic napięcia. Większość przetwornic jest produkcji polskiej, dodatkowo każdy produkt jest testowany pod obciążeniem przed dostarczeniem go do Klienta.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie przetwornice napięcia polskiej produkcji AZO Digital objęte są 5-letnią gwarancją producenta z siedzibą w Gdańsku.

Reduktor napięcia AZO PE-16 24-13,8V 150W / 12A

Przetwornica napięcia 24V/13,8V AZO Digital - produkcja polska.

5 lat gwarancji producenta.

AZO Digital PE-16 pozwala na podłączenie urządzeń 12-14V w instalacji 24V (np. w ciężarówce).

Reduktor zapewnia maksymalny ciągły prąd wyjściowy 12A.

Przy tych parametrach można jednocześnie używać np. CB radia, radioodtwarzacza, nawigacji i małej lodówki samochodowej.

Zakres napięcia wejściowego 15-30V. Napięcia wyjściowe 13.8V.

Reduktor AZO Digital PE-16 posiada zabezpieczenia:

- przeciążeniowe (16A)
- termiczne (75 stopni C)
- uszkodzeniowe (bezpiecznik)
- nadnapięciowe (32V)

Przykładowe urządzenia, które wymagają przetwornicy napięcia:

- CB radio
- radioodtwarzacz samochodowy
- nawigacja samochodowa
- rejestrator jazdy
- lodówka samochodowa
- dodatkowe oświetlenia

Specyfikacja

- Napięcie wejściowe [VDC]:15÷30
- Napięcie wyjściowe [VDC]:13.8
- Moc [W]:150
- Maksymalny prąd wyjściowy ciągły [A]:12
- Zabezpieczenie przeciążeniowe [A]:16
- Zabezpieczenie uszkodzeniowe:Bezpiecznik
- Zabezpieczenie termiczne:75°C
- Zab. nadnapięciowe zasilania [V]32
- Pobór prądu bez obciążenia:<20mA
- Zakłócenia na wyjściu:<50mV
- Zakłócenia na wejściu:<50mV
- Temperatura pracy:-25 ~ +55°C
- Sprawność:85%
- Chłodzenie:Pasywne
- Wyprowadzenia: Złącze M4
- Obudowa: Aluminium
- Wymiary: 90x88x50mm
- Waga [g]: 300
- Safety:EN 60950
- Emission:EN 55014-1
- Immunity:EN 55014-2

Karta katalogowa w pliku PDF:

<http://konektor.nazwa.pl/AZO/PE16.pdf>

Zawartość przesyłki:

- reduktor napięcia AZO Digital PE-16
- karta gwarancyjna (5 lat gwarancji)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:30